

SF-BNC4K-HDMI

Convertisseur BNC vers HDMI

1 entrée BNC

1 sortie HDMI 1080p

1 sortie BNC (loop avec entrée BNC)

Résolution de sortie 1080p

Résolution de l'entrée vidéo jusqu'à 8

Mpx



Safire

Convertisseur BNC à HDMI

1 entrée BNC

1 sortie BNC

1 sortie HDMI 1080p

Résolution d'entrée jusqu'à 8 Mpx

Format de entrée TVI / CVI / AHD / CVBS

75 ohm et haute impédance

Possibilité de boucle entre BNC

Caractéristiques

Marque	Safire
Entrée	1 entrée BNC
Sortie	1 sortie HDMI / 1 sortie BNC
Loop entre BNCs	Supporte
Résolution d'entrée	8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Résolution de sortie	HDMI 1080p
Audio	Non disponible
Fontions	Test pour les caméras analogiques jusqu'à 8 Mpx
Impédance de sortie	75 ohm / Hi-Z
Alimentation	5VDC / 2 A max.
Conditions de travail	-25 ? ~ 75 ?
Dimensions	20 (H) x 55.0 (L) x 66 (Pr) mm